

Cher participant,

Bienvenue au programme d'Appel à Recycler Canada, Inc., l'organisme qui promeut le développement durable en vous offrant gratuitement un programme de collecte et de recyclage des piles, des batteries et des téléphones cellulaires partout au Canada. Appel à Recycler^{MD} vous félicite de jouer un rôle proactif dans la protection de l'environnement.

Le programme Appel à Recycler^{MD} est facile à mettre en œuvre; vous n'avez qu'à suivre ces étapes simples.

1. **LISEZ** es instructions ci-jointes, ainsi que les directives de sécurité apposées sur votre boîte de collecte.
2. **FORMEZ** les employés qualifiés qui gèreront la boîte de collecte ou le programme. Appel à Recycler exerce son activité conformément aux procédures de Transports Canada qui régissent l'emballage des piles et des batteries en vue de leur recyclage.
 - Piles ou batteries exigeant d'être placées dans un sac : piles et batteries rechargeables au lithium-ion (Li-Ion), petites piles scellées au plomb acide (PPSPA) et piles primaires au lithium.
 - Piles et batteries n'exigeant pas d'être placées dans un sac : piles et batteries alcalines et rechargeables, à l'hydrure métallique de nickel (Ni-MH), au nickel cadmium (Ni-Cd) et au nickel-zinc (Ni-Zn).

Une seule pile ou batterie (ou un seul téléphone cellulaire avec sa pile) par sac. S'il ne reste plus de sacs, vous pouvez recouvrir les bornes des piles de ruban adhésif isolant avant de les déposer dans la boîte de collecte. Pour avoir accès à d'autres ressources de formation, veuillez consulter notre site Web appelarecycler.ca.

3. **PLACEZ** la boîte de collecte Appel à Recycler dans un endroit contrôlé, mais bien en vue.
4. **COMMENCEZ LA COLLECTE** de toutes les piles et batteries pesant 5 kg au plus chacune, ainsi que de tous les téléphones cellulaires (avec ou sans leur pile) et placez-les dans la boîte pour les recycler. **Le programme Appel à Recycler n'accepte pas les batteries et les piles humides, endommagées ou défectueuses.**
5. **DES BOÎTES DE REMPLACEMENT** vous seront automatiquement expédiées afin de vous faire gagner du temps ! Dès la réception de votre expédition, le système automatisé d'Appel à Recycler déterminera à quel moment d'autres boîtes vous seront envoyées (prévoyez jusqu'à trois semaines avant de recevoir votre réapprovisionnement en boîtes).

Avant de commander des boîtes supplémentaires, veuillez vérifier qu'il ne vous reste pas des boîtes non expédiées, non remplies ou non utilisées.

Sécurité et conformité

Le programme est exploité conformément au certificat d'équivalence numéro SU 11601, qui autorise Appel à Recycler Canada et les participants à son programme à manutentionner, à présenter au transport ou à transporter les produits acceptés en vue de leur recyclage qui sont conformes aux paramètres du programme. Chaque boîte de collecte doit être emballée en respectant les exigences du certificat d'équivalence de Transports Canada, à savoir TRANSPORT PAR AVION INTERDIT. En cas d'urgence, vous pouvez appeler 24 heures sur 24 la ligne d'intervention d'urgence d'Appel à Recycler en composant le 1-800-535-5053.

Des questions? Si vous avez des questions sur le programme, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle, au numéro sans frais 888-224-9764, ou, par courriel, à l'adresse info@appelarecycler.ca.

Merci de votre soutien et de votre engagement au service de l'environnement.

Joe Zenobio

Directeur général

Appel à Recycler Canada, Inc.

CONSIGNES POUR LES BOÎTES DU PROGRAMME DE RECYCLAGE DES PILES, BATTERIES ET TÉLÉPHONES CELLULAIRES

Piles et batteries domestiques pesant chacune moins de 5 kg. ⚠ Aucune pile humide, endommagée ou défectueuse ne sera acceptée. Tous les téléphones cellulaires et toutes les piles de téléphone cellulaire sont acceptés, indépendamment de leur taille, fabrication, modèle ou âge.

Types de piles ou batteries EXIGEANT la protection de leurs bornes*		Types de piles et de batteries n'exigeant pas de protection de leurs bornes*	
• Lithium primaires	• Petites piles scellées au plomb acide (PPSPA)	• Alcalines (AA, AAA, 9V, etc.)	• Hydrure métallique de nickel (Ni-MH)
• Lithium Ion (Li-Ion)		• Nickel cadmium (Ni-Cd)	• Nickel zinc (Ni-Zn)

FORMEZ
LA BOÎTE

Étape 1: déballez



Retirez l'emballage moulant et relevez le rabat avant de la boîte extérieure pour révéler celle qui est à l'intérieur.

Étape 2: retirez la boîte intérieure de la boîte extérieure



Sélectionnez une des boîtes pour votre présentoir et rangez l'autre pour l'utiliser plus tard.

Étape 3: pliez



Insérez les rabats de la partie supérieure de la boîte dans les fentes du dessus, les languettes latérales dans les fentes situées au dos de la boîte et rangez soigneusement les sacs.

COLLECTEZ
LES PILES, BATTERIES ET
TÉLÉPHONES CELLULAIRES

Étape 4: mettez-les dans un sac



Placez une seule pile ou batterie ou un seul téléphone cellulaire dans un sac de la taille correspondante.**

Étape 5: fermez le sac hermétiquement



Retirez la pellicule recouvrant l'intérieur de la bande adhésive et repliez le rabat sur le dessus du sac.

Étape 6: déposez-le



Déposez le sac fermé hermétiquement dans une boîte.

RENOVOYEZ
LA BOÎTE PLEINE

Étape 7: préparez l'expédition



Quand votre boîte est pleine, (30 kg maximum) dégagez les rabats de la partie supérieure de la boîte et les languettes latérales, retirez la pellicule recouvrant l'intérieur des bandes adhésives et repliez la boîte en insérant les languettes latérales.

Étape 8: fermez solidement la boîte et expédiez-la



Pour plus de sûreté, vous pouvez fermer solidement la boîte en entrecroisant des rubans adhésifs. Ajoutez la boîte à votre ramassage quotidien par Purolator ou Postes Canada. Veuillez NE PAS recouvrir le bon de retour prépayé et pré-adressé avec le vôtre.

Contactez-nous

En ligne: appelarecycler.ca

Courriel: info@appelarecycler.ca

Téléphone: 888-224-9764

*conformément aux règlements de Transports Canada

**protégez les bornes avec du ruban adhésif ou du ruban isolant

- Aucun sac disponible
- Les blocs-batteries (normalement dans les outils électriques) sont retirés de leur coffret.